

520015

GUARDIAN

Module récepteur WiFi

Ouvrez votre portail et votre porte de garage à distance



Compatible avec une large gamme de motorisations



2 sorties



Universel



Made in France



Respectueux de l'environnement



Facile à installer

CONTRÔLEZ VOTRE PORTAIL OU VOTRE PORTE DE GARAGE OÙ QUE VOUS SOYEZ

Ce récepteur permet d'ouvrir et fermer la majorité des portails ou portes de garage à partir de votre smartphone ou tablette, tout en conservant la compatibilité avec les télécommandes d'origine.



Fonctionne avec l'application




At Home

works with the Google Assistant





INSTALLATION



Contact 2 - Sortie

Contact 2 - Entrée

Contact 1 - Sortie

Contact 1 - Entrée

Phase

Neutre

Installation classique: l'entrée contact sec 1 est connectée à la commande 2 vantaux, l'entrée contact sec 2 est reliée à la commande 1 vantail (pour piétons).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance max.	1000 W
Fonctionnalités	Ouvre portail et porte de garage
Connexion	Filaire 2 sorties
Section de câble	Jusqu'à 1.5 mm ²
Usage	Intérieur et extérieur
T° de fonctionnement	0 °C/+40 °C
T° de stockage	-20 °C/+70 °C
Alimentation	230 Vac/50 Hz
Consommation moyenne	< 1 W
Installation	Close to the opener
Couleur	Graphite black /red
Indice de protection	IP20
Poids	65 g

PROTOCOLE RADIO

Protocole radio	WiFi
Fréquence radio	2,4 GHz
Protocole	802.11 b/g/n
Portée radio	- En champ libre : 80m - Maçonnerie : 20m, à travers 3 parois max. - Béton armé : 10m, à travers 1 paroi/plafond max. - Placo plâtre/Bois : 30 m, à travers 5 parois max.



packing



2 years
guarantee



hotline



3345115200158